

多様な外部制御を標準装備 L・R・モノラル音量を制御

"ボリュームリモートコントローラ MVU-102" はミキサーからの音声信号を入力し、ボリュームを調節して、アンプに出力することができる音量調節ユニットです。音声信号を2ch(L, R)・1ch(モノラル)の合計3ch入出力することができます。制御には本体のボリュームの他に、外部ボリューム制御、外部UP-DOWNスイッチ制御、電圧制御、RS-232C制御が標準搭載されており、お客様の用途に合わせて制御することができます。AV設備用のVCAとして幅広くお使いいただけます。



音声3ch入出力

:ミキサーからの音声信号を2ch(L, R)・1ch(モノラル)の合計3ch入出力することができます。



ローカル制御

:音量を本体正面のボリュームで調節することができます。



リモート制御

:本体に接続した外部のボリュームまたは電圧で遠隔から音量を調節することができます。

UP-DOWN制御

:本体に接続した外部のUP-DOWNスイッチで遠隔から調節することができます。

ミキシング機能

:STEREOとMONOの音声を、内部基板上のスイッチ操作にてミキシングすることができます。

RS-232C制御

:本体に接続した制御装置やPCからRS-232Cコマンドで遠隔から音量を調節することができます。

ミキシング機能

:本体内部のスイッチでMONOをSTEREOへ、又はSTEREOをMONOへミキシングすることができます。

EIA1Uラックマウント

:ラックマウント金具付属。

システム構成例



